



Ensemble d'interrupteur à IR de Richelieu

Produit n° 1551090

DESCRIPTION

Fonction de marche-arrêt sans contact / Class I

Le capteur-interrupteur infrarouge (IR) peut être activé de deux façons : (1) ouvrez la porte ou le tiroir pour allumer; fermez la porte ou le tiroir pour éteindre. (2) passez la main sous le capteur IR pour allumer; passez à nouveau la main sous le capteur pour éteindre.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Un seul article à commander. L'ensemble d'interrupteur à IR de Richelieu peut contrôler jusqu'à 6 luminaires Invoke (155121170/155122170/155121090/155122090), Pro (156121170/156122170) ou Invoke orientable (154121170/154122170).

PRODUITS REQUIS

Requiert les produits suivants



Luminaire à DEL 3 W de Richelieu

ET



Spot à DEL 3 W de Richelieu

ET



Spot à DEL Invoke orientable 3 W de Richelieu

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	1551090
Type d'éclairage	DEL
Fini	Noir
Puissance (W)	18 W
Normes et certifications	UL
Système de contrôle	IR
Gamme de prix	Optimum
Tension (V)	24 V
Fonctionnement	Proximité

PRODUIT(S) INCLUS

Bloc d'alimentation de 1 à 6 luminaires, bornier de branchement de 1 à 6 luminaires Invoke ou Pro, capteur à IR avec trousse de montage en option.

INFORMATION IMPORTANTE

La distance du capteur est de 0 à 60 mm (plus ou moins 10 mm). Alimentation : Entrée : 100~240 V c.a., 50/60 Hz. Sortie : 3-21 V c.c., 700 mA constant. Cordon d'alimentation de 1,77 m (70 po).

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Toutes les fiches de sortie inutilisées doivent être munies d'un cavalier. Raccordez toujours le luminaire DEL au cordon d'alimentation en premier lieu, puis branchez le cordon à la source principale d'alimentation électrique. Le non-respect de cette directive pourrait endommager la diode en place.

PHOTOS DU PRODUIT

