



**Hardwired 120V AC Input**  
 Entrée 120V CA:  
 Branchement direct

**Included: strain relief bushing for direct wiring + 3 wire nuts 4 SCREW**  
 Inclus: bague anti-traction pour branchement direct + 3 marettes 4 VISSEZ

Ø1/2" (1.2 cm)  
 3" 14mm

**24W, 36W, 60W, 96W 12V or 24V DC Class 2 dimmable LED driver**  
 Transformateur DEL graduable 24W, 36W, 60W, 96W 12 ou 24V CC, Classe 2

**12V or 24V DC Output: Quick connect**  
 Sortie 12V ou 24V CC: Connexions rapides

**EASY PLUG-IN SE BRANCHE À UNE PRISE**

**Quick connect / Connexions rapides**

Micro12 Junction Box (12V PULSED 813=10 sockets) / Micro12 (Not included) 12V (Not included)

Micro24 Junction Box (24V PULSED 814=10 sockets) / Micro24 (Not included) 24V (Not included)

- DH1224: 12V, 24W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH1236: 12V, 36W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH1260: 12V, 60W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH1296: 12V, 96W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH2424: 24V, 24W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH2436: 24V, 36W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH2460: 24V, 60W dimmable/graduable, class(e)2.
- DH2496: 24V, 96W dimmable/graduable, class(e)2.

**Installation instructions / Instructions d'installation**

**WARNING - BEFORE STARTING INSTALLATION, SHUT THE LINE FEED POWER OFF USING THE CIRCUIT BREAKER. - WARNING**  
**ATTENTION - AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION, COUPER L'ALIMENTATION DU FIL DU SECTEUR A L'AIDE DU DISJONCTEUR. - ATTENTION**

**1**

Unscrew the cover to the make connections. Remove the appropriate knock out for your installation.  
 Dévisser le couvercle afin de faire les connexions. Enlever la pastille métallique appropriée pour votre installation.

**2**

Unshield 6" (15 cm) and strip 3/8" (1 cm).  
 Dégainer 6 po. (15 cm) et dénuder 3/8 po. (1 cm).

Line feed wire / Fil du secteur

**3**

White wire / Fil blanc  
 Black wire / Fil noir  
 Ground screw / Vis de mise à la terre  
 Copper wire / Fil de cuivre  
 Line feed wire / Fil du secteur

Install the included strain relief bushing in the appropriate hole then push the wires through the connector. Make connections in the compartment: match the white wire from the line feed with the white wire from the LED driver, match the black wire from the line feed with the black wire from the LED driver with the included wire connectors, screw the copper wire from the line feed by using the green ground screw.

Installer la bague anti-traction incluse dans le trou approprié puis pousser les fils dans le connecteur. Faire les connexions dans le compartiment, jumeler le fil blanc du secteur avec le fil blanc du transformateur DEL, jumeler le fil noir du secteur avec le fil noir du transformateur DEL avec les raccords de fils inclus, visser le fil de cuivre du secteur en utilisant la vis verte de mise à la terre.

**4**

Screw the metal box to the mounting surface with the 4 included screws, place the wires in the box and screw the cover.  
 Vissez la boîte métallique à la surface de montage avec les 4 vis incluses, placer les fils dans la boîte et vissez le couvercle.

**5**

Connect the fixture(s) to the output connector.  
 Brancher le(s) luminaire(s) au connecteur de sortie.