



Bloc d'alimentation 24 V, à gradateur

Produit n° DP2412

Puissance (W) 12 W

Quantité maximale de luminaires par circuit 4

Port de sortie 3 ports

Longueur 5 5/16 po*

Largeur 2 1/16 po*

DESCRIPTION

Gradateur à phase directe et transformateur magnétique à basse tension

- À intensité variable
- Installation facile
- Câble d'alimentation de 6 pi (1,8 m)
- Choix de quatre niveaux d'intensité maximale de watt

PRODUITS REQUIS!

Requiert les produits suivants

Unité de vente



Commandes numériques Decora® à technologie Bluetooth®

Produit no 109D00101

ET



Commandes numériques Decora® à technologie Bluetooth®

Produit no 109D00101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit n°	DP2412
Type d'éclairage	DEL
Compatibilité	Micro 24
Fini	Blanc
Normes et certifications	ETL
Matériau	Plastique
Hauteur	2 po*
Tension (V)	24 V
Caractéristiques	Intensité variable

Avis de non-responsabilité

Les mesures affichées avec un astérisque (*) ont été converties selon votre préférence et ne constituent pas les mesures officielles. Pour obtenir les mesures telles que spécifiées par le fabricant, [cliquez ici](#).

INFORMATION IMPORTANTE

- Pour une variabilité maximale, une charge de 10 % ou plus sur le bloc d'alimentation est requise. - Pour gradateurs à phase directe, transformateurs magnétiques à basse tension et triacs - Variation d'intensité à coupure de phase avant - Convient aux endroits secs et humides. - De 90 V c.a. à 132 V c.a. - Charge minimale de 3 W * Le nombre maximal de luminaires indique le nombre maximal de connexions recommandés pour un luminaire de 3 W en moyenne. Ne pas excéder ce nombre. * Les ports de sortie indiquent le nombre de connexions permises pour l'adaptateur inclus dans la boîte. Pour plus de luminaires, voir Adaptateur 24 V Micro DC dans la section Produit suggéré. Ne pas excéder le nombre maximal de luminaires par circuit.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

* Richelieu n'est pas responsable des dommages causés par une boîte d'alimentation surchargée. Veuillez respecter le wattage recommandé par Richelieu indiqué dans l'attribut Puissance (W) de la section de sélection de produits. * Pour usage interne seulement

* Les images sont présentées à titre de référence uniquement. Le produit réel peut être différent.

PHOTOS DU PRODUIT

