



DEL VEGA II

Produit nº 4301S122

Couleur de la lumière Blanc chaud

Température de couleur en Kelvin (K) De 3000 K à 3500 K

DESCRIPTION

Détection de mouvement

VEGA II ~ Luminaire DEL pour armoires, à détection de mouvement et à pile au lithium rechargeable. Un article génial qui peut être utilisé à l'intérieur des armoires, des tiroirs et des placards. Le détecteur infrarouge passif (DIP) intégré détecte l'ouverture et la fermeture d'une porte ou d'une armoire et allume ou éteint automatiquement la lumière. Après 30 secondes d'inactivité, la lumière s'éteint.

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

Détecteur de mouvement intégré Pile au lithium de 3,7 V Rechargeable Installation facile Éclairage sans fil! La lumière s'allume quand elle détecte un mouvement et s'éteint après 30 secondes d'inactivité Le temps de charge est de 4 heures, l'autonomie en veille est de 60 jours Montage à deux trous de serrure II y a maintenant des fils, des commutateurs ou des blocs d'alimentation disponibles



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Burneliuit un	42040400
Produit no	4301S122
Emplacement	Intérieur d'armoire, Sous armoire, Garde-robe, Meuble, Autre
Application	Cuisine, Salon, Meubles, Garde-robe
Montage	En surface
Luminaire	Spots fixes
Fonctionnement	Capteur de mouvement, À pile(s)
Type de détecteur	De mouvement
Éclairage	Accent
Fini	Aluminium
Normes et certifications	Sans certification
Style	Contemporain
Longueur	6.1 po
Hauteur	0.5 po
Largeur	2.4 po
Type d'éclairage	DEL
Puissance (W)	1.6 W
Groupe	DEL Groupe Pile
Gamme de prix	Elite
Type de connexion	Alimentation à piles
Flux lumineux	100 lumens
Ensemble	Ensemble complet
Caractéristiques	À piles, Détecteur de mouvement ou de présence

APPLICATION

Armoires Placards Garde-manger Tiroirs

PRODUIT(S) INCLUS

Dans l'emballage : capteur intégré et interrupteur marche/arrêt (situé à l'arrière), batterie au lithium, câble de charge USB pour recharger l'appareil et feuillets d'instruction.

INFORMATION IMPORTANTE

Fini aluminium Intensité lumineuse : 100 lumens Angle du faisceau : 120° Températures de fonctionnement : de -20 à 50 °C Un capteur infrarouge passif est utilisé pour détecter si un humain est entré ou sorti de la zone de détection. Le capteur est petit, de faible consommation, facile à utiliser et ne s'use pas. Le voyant qui clignote vous signale qu'il est nécessaire de recharger la pile. Le voyant rouge vous indique que votre pile est en charge. Une fois la charge complète, le voyant s'éteint. La charge s'effectue par le câble micro USB fourni, branché sur une prise USB. Portée de détection : 3 mètres / 10 pieds



EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

* À noter : le capteur de mouvement fonctionne seulement s'il n'est pas recouvert et qu'il peut effectivement détecter le mouvement - Prière d'en tenir compte au moment de l'installation et de réfléchir à la meilleure façon de positionner le détecteur pour obtenir un rendement optimal. L'image est fournie à des fins de référence visuelle uniquement. Le fabricant se réserve le droit de modifier tout produit ou toute information sans préavis. Pour répondre à des consignes de transport, veuillez noter que tous nos luminaires sont vendus sans être chargés et doivent donc être pleinement chargés avant leur installation.

PHOTOS DU PRODUIT

